

4. התקנת קורא טביעת אצבע

לפני שמחילים רצוי לבחור את מיקום התקנתו של הקורא.

- יש להצמיד את לוח הבסיס לקיר ולסמן את מיקום הברגים
- הצמד את לוח הבסיס לקיר בעזרת ארבעת הברגים

5. החלפת סוללות

- יש לשחרר את לוח המסכה ולפתוח את המסכה
- יש להכניס את הסוללות (2xAA) (לפי סימני ה- "+")
- יש לסגור את המסכה ולהדק את הבורג




3. הגדרה ראשונית

- לחץ [#] במסך הקורא למשך 3 שניות. הקורא יבצע הגדרה של כיול עצמי מלווה בסדרה של צפצופים ואורות מהבהבים. בסיום התליך היכול תוצג על המסך ההודעה הבאה:




2. בקיעת תאריך ושעה



4. צימוד קורא טביעת אצבע

הליך זה מבוצע באמצעות יחידת הנעילה ENTR® רגילה או הליך צימוד יחידת שליטה מרחוק.



2. הוספת משתמש מאסטר



7. הגדרה טביעת אצבע

אור כחול מואר






1. פתיחת הדלת



החלק אצבע ראשונה מספר פעמים על סורק טביעת האצבע עד שישמעו שני צפצופי אישור



2. הוספת משתמש



2. הוספת משתמש מאסטר

התקן את קורא טביעת האצבע על מלפת הבסיס.

הדק את בורג הקיבוע.




5. פתיחת הדלת

אור כחול מואר



1. פתיחת הדלת

הנח אצבע על סורק טביעת האצבע וישמע צפצוף קצר ואור לבן מואר. החלק אצבע על סורק טביעת האצבע על ידי הוראתו. אור כחול יבהיב והמנעול יפתח





8. פתיחת הגדרות

אור כחול מואר



1. פתיחת הדלת


הנח אצבע על סורק טביעת האצבע וישמע צפצוף קצר ואור לבן מואר. החלק אצבע על סורק טביעת האצבע על ידי הוראתו. אור כחול יבהיב והמנעול יפתח



אצבע ראשונה




העבר אצבע שנייה מספר פעמים על סורק טביעת האצבע עד שישמע צפצוף אישור



3. מחיקת שם משתמש












השתמש בלחצני החיצים (2+) או בבורג (8+) ובחור משתמש למחיקה (OK)



4. מחיקת שם משתמש



השתמש בלחצני החיצים (2+) או בבורג (8+) ובחור משתמש למחיקה (OK)



לחץ [#] במסך הקורא

הערה: כמדיה יחידת הדלת לא מכליחה לפתוח את המנעול תוצג ההודעה הבאה:

כאשר מוחת התריאה נמור אורות התריאה יוארו בנייד סורק טביעת האצבע

לחץ על [1] [#]

לחץ על [1] [#]

לחץ על [1] [#]

לחץ על [1] [#]

לחץ על [1] [#]

לחץ על [1] [#]

לחץ על [1] [#]

לחץ על [1] [#]

לחץ על [1] [#]

לחץ על [1] [#]

לחץ [#] במסך הקורא

הערה: לא ניתן למחוק את משתמש המאסטר הראשון, אלא רק ע"י איפוס כלי (אתחול יצרן) של היחידה

לחץ על [1] [#]

לחץ על [1] [#]

לחץ על [1] [#]

לחץ על [1] [#]

לחץ על [1] [#]

לחץ על [1] [#]

לחץ על [1] [#]

לחץ על [1] [#]

לחץ על [1] [#]

לחץ על [1] [#]

לחץ על [1] [#]



קורא טביעת אצבע

הוראות הפעלה

1

DEVICE / VOLUME

השתמש בלחצני החיצים (2+) או (8+) בחר (מפעל) OK

SETTING / DEVICE

השתמש בלחצני החיצים (2+) או (8+) בחר (התקן) OK

2

RESET? *NO OK-YES

לחץ (OK) לאישור או (*) לכיטול

3

DEVICE / FACTORY

לחץ (OK) לאישור או (*) לכיטול

4

RESET? *NO OK-YES

לחץ (OK) לאישור או (*) לכיטול

5

המכשיר אותחל

RESET? *NO OK-YES

יישמעו 2 צפצופי אישור, אור ירוק מואר

16. אבטחה כפולה

לאחר הפעלת האפשרות לאבטחה כפולה השתמש בשתי השיטות - ההולקת אצבע מעל סורק טביעת אצבע וכן הנכסת קוד אישי בכדי לפתוח את הדלת.

הזרה, משתמש המובדר רק עם אפשרות אחת (טביעת אצבע או קוד אישי) לא יוכל לפתוח את הדלת.

USER CODE

23:49 03/01

גע במסך הקורא לחץ (*)

MASTER CODE

23:49 03/01

הקלד (קוד מאסטר) OK או העבר אצבע על סורק טביעת האצבע

SETTING / USERS

1

DEVICE / VOLUME

השתמש בלחצני החיצים (2+) או (8+) ובחר (2x Security) OK

2

SETTING / DEVICE

השתמש בלחצני החיצים (2+) או (8+) ובחר (Security) OK

3

ENABLE? *NO OK-YES

לחץ (OK) לאישור

יישמעו 2 צפצופי אישור, אור ירוק מואר

4

DEVICE / VOLUME

השתמש בלחצני החיצים (2+) או (8+) ובחר (Security) OK

5

RESET? *NO OK-YES

לחץ (OK) לאישור או (*) לכיטול

17. אתחול יצרן

פעולת האתחול מתחק את כל קודי יהיה (מאסטר ואישים) ותיצור הפרדה בין הקורא למפעול ה- ENTR.

USER CODE

23:49 03/01

גע במסך הקורא לחץ (*)

MASTER CODE

23:49 03/01

הקלד (קוד מאסטר) OK או העבר אצבע על סורק טביעת האצבע

SETTING / DEVICE

8

FRIDAY 12:15-17:00 HH:mm--mm

השתמש בלחצני החיצים (2+) או (8+) [כבדי לשנת את שעת הסיום. לחץ (6+) בכדי לעבור לשניו דקות סיום.

9

FRIDAY 12:15-17:45 HH:mm--HH:--

השתמש בלחצני החיצים (2+) או (8+) [כבדי לשנת את דקות הסיום.

10

FRIDAY 12:15-17:45 *NO OK-Yes

לחץ (OK) לאישור או (*) לכיטול

15. עוצמת הקול

USER CODE

23:49 03/01

גע במסך הקורא לחץ (*)

MASTER CODE

23:49 03/01

הקלד (קוד מאסטר) OK או העבר אצבע על סורק טביעת האצבע

SETTING / USERS

1

SETTING / DEVICE

השתמש בלחצני החיצים (2+) או (8+) ובחר (EDIT SCHED) OK

2

DEVICE / VOLUME

השתמש בלחצני החיצים (2+) או (8+) ובחר (EDIT SCHED) OK

3

VOLUME LOW HIGH

השתמש בלחצני החיצים (2+) או (8+) ובחר (VOLUME) OK

4

VOLUME LOW HIGH

השתמש בלחצני החיצים (2+) או (8+) ובחר (VOLUME) OK

5

SUCCESS SET VOLUME

יישמעו 2 צפצופי אישור, אור ירוק מואר

6

SUNDAY TO 13:00

הגדר זמן סיום (OK)

7

FRIDAY 12:15-13:00 HH--HH:mm

השתמש בלחצני החיצים (2+) או (8+) [כבדי לשנת את דקות ההתחלה. לחץ (6+) בכדי לעבור לנהגרת זמן סיום.

8

SCHEDULE SAVED

לחץ (OK) לאישור או (*) לכיטול

9

SUNDAY 12:00-13:00 *No OK-Yes

לחץ (OK) לאישור או (*) לכיטול

14. עריכת לוח זמנים

1

SETTING / USERS

לחץ (OK)

2

USERS EDIT SCHED

השתמש בלחצני החיצים (2+) או (8+) ובחר (EDIT SCHED) OK

3

EDIT SCHED SARAH

השתמש בלחצני החיצים (2+) או (8+) ובחר (ADD) OK

4

SUNDAY 12:00-13:00 *Back OK-Yes

השתמש בלחצני החיצים (2+) או (8+) ובחר (SCHED) OK

5

FRIDAY 11:00-13:00 --:mm--MM

השתמש בלחצני החיצים (2+) או (8+) [כבדי לשנת את שעת ההתחלה. לחץ (6+) בכדי לעבור לשניו דקות התחלה

6

FRIDAY 12:00-13:00 DAY

השתמש בלחצני החיצים (2+) או (8+) ובחר (SCHED) OK

13. הוספת לוח זמנים

1

SETTING / USERS

לחץ (OK)

2

USERS ADD SCHED

השתמש בלחצני החיצים (2+) או (8+) ובחר (SCHED) OK

3

ADD SCHED SARAH

השתמש בלחצני החיצים (2+) או (8+) ובחר (ADD) OK

4

CHOOSE DAY Sun-Sat(1-7)

לחץ 1-7 לכיבירת יום וזמנה: לחץ 1 עבור יום ראשון

5

ADD SCHED SARAH

השתמש בלחצני החיצים (2+) או (8+) ובחר (SCHED) OK

12. עריכת לוח זמנים

1

SETTING / USERS

לחץ (OK)

2

USERS EDIT SCHED

השתמש בלחצני החיצים (2+) או (8+) ובחר (EDIT SCHED) OK

3

EDIT SCHED SARAH

השתמש בלחצני החיצים (2+) או (8+) ובחר (EDIT SCHED) OK

4

SUNDAY 12:00-13:00 *Back OK-Yes

השתמש בלחצני החיצים (2+) או (8+) ובחר (SCHED) OK

5

FRIDAY 12:00-13:00 DAY

השתמש בלחצני החיצים (2+) או (8+) ובחר (SCHED) OK

6

FRIDAY 11:00-13:00 --:mm--MM

השתמש בלחצני החיצים (2+) או (8+) [כבדי לשנת את שעת ההתחלה. לחץ (6+) בכדי לעבור לשניו דקות התחלה

11. עריכת לוח זמנים

1

MASTER CODE *****

23:49 03/01

הקלד (קוד מאסטר) OK או העבר אצבע על סורק טביעת האצבע

2

SETTING / USERS

לחץ (OK)

3

SETTING / USERS

לחץ (OK)

4

USERS DELETE ALL

השתמש בלחצני החיצים (2+) או (8+) ובחר (מחק משתמש) OK

10. עריכת לוח זמנים

1

DELETE ALL? *NO OK-YES

לחץ (OK) לאישור או (*) לכיטול הפעולה

2

SURE? *NO OK-YES

לחץ (OK) לאישור או (*) לכיטול הפעולה

3

DELETE ALL? *NO OK-YES

לחץ (OK) לאישור או (*) לכיטול הפעולה

4

SUCCESS DELETED ALL

לחץ (OK)

9. עריכת לוח זמנים

1

DELETE ALL? *NO OK-YES

לחץ (OK) לאישור או (*) לכיטול הפעולה

2

SURE? *NO OK-YES

לחץ (OK) לאישור או (*) לכיטול הפעולה

3

DELETE ALL? *NO OK-YES

לחץ (OK) לאישור או (*) לכיטול הפעולה

4

SUCCESS DELETED ALL

לחץ (OK)

